

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

5 Утилизация

5.1 Утилизация устройства и его составных частей должна производиться через специализированные структуры в соответствии с требованиями по защите окружающей среды, принятыми в Российской Федерации: 7ФЗ «Об охране окружающей среды» и 89ФЗ «Об отходах производства и потребления». Запрещается утилизировать АКБ совместно с бытовыми отходами, так как АКБ относится ко 2-ому классу опасности (вещества высокоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

5.2 Драгоценные материалы в составе устройства не содержатся.

5.3 Подробную информацию о требованиях по утилизации, а также список компаний, занимающихся утилизацией электронного оборудования, можно получить у представителей местного органа власти.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

06.07.2023



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Блок питания БП-12/0,5

Паспорт
СПНК.436531.018 ПС
Ред. 5.0

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Блок питания БП-12/0,5 (далее - Устройство) предназначен для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока.

1.2 Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц (далее - ОИП) или от аккумуляторной батареи (далее - АКБ) напряжением 12 В и емкостью 2,2 А·ч.

1.3 Устройство имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (КЗ) по выходу.

1.4 Основные характеристики устройства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Выходное напряжение, В	12,6-14,0
- при питании от ОИП	10,6-14,0
- при питании от встроенного АКБ	
Пульсация напряжения на выходе (размах), мВ	не более 120
Диапазон напряжений питающей сети, В	176-253
Мощность, потребляемая от сети, В·А	не более 16
Собственный средний ток потребления при работе от АКБ, мА	не более 15
Емкость используемого АКБ, А·ч	2,2
Номинальный ток нагрузки, А	не менее 0,5
Габаритные размеры, мм	209×142×53
Масса с АКБ, кг	не более 1,65
Рабочая температура, °С	-30...+55

1.5 Устройство обеспечивает индикацию состояния сетевого напряжения, АКБ и цепей ее заряда, а также выходного напряжения по выходам Вых1 и Вых2.

1.6 Устройство имеет два силовых выхода Вых1 и Вых2, которые используются для обеспечения двухпроводового питания устройств. Также эти выходы могут быть информационными состоянием ОИП и АКБ для внешней индикации и обработки другими устройствами.

1.7 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует таблице 2.1.
Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование	Кол.
СПНК.436531.018	Блок питания БП-12/0,5	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Панель несущая	1 шт.
	Шуруп универсальный 3,5×30	4 шт.
	Дюбель NAT 6х30	4 шт.
	Аккумулятор 12В, 2,2А·ч	1 шт. *
СПНК.436531.018 ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.436531.018 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

* - аккумулятор поставляется по заказу потребителя

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.
Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

1.5 Устройство обеспечивает индикацию состояния сетевого напряжения, АКБ и цепей ее заряда, а также выходного напряжения по выходам Вых1 и Вых2.

1.6 Устройство имеет два силовых выхода Вых1 и Вых2, которые используются для обеспечения двухвходового питания устройств. Также эти выходы могут быть информационными состояниями ОИП и АКБ для внешней индикации и обработки другими устройствами.

1.7 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует таблице 2.1.
Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование	Кол.
СПНК.436531.018	Блок питания БП-12/0,5	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Панель несущая	1 шт.
	Шуруп универсальный 3,5×30	4 шт.
	Дюбель NAT 6х30	4 шт.
СПНК.436531.018 ПС	Аккумулятор 12В, 2,2А·ч	1 шт. *
СПНК.436531.018 РЭ	Паспорт	1 экз.
	Руководство по эксплуатации	1 экз.

* - аккумулятор поставляется по заказу потребителя

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

5 Утилизация

5.1 Утилизация устройства и его составных частей должна производиться через специализированные структуры в соответствии с требованиями по защите окружающей среды, принятыми в Российской Федерации: 7ФЗ «Об охране окружающей среды» и 89ФЗ «Об отходах производства и потребления». Запрещается утилизировать АКБ совместно с бытовыми отходами, так как АКБ относится ко 2-ому классу опасности (вещества высокоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

5.2 Драгоценные материалы в составе устройства не содержатся.

5.3 Подробную информацию о требованиях по утилизации, а также список компаний, занимающихся утилизацией электронного оборудования, можно получить у представителей местного органа власти.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

06.07.2023

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.
Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Блок питания БП-12/0,5

Паспорт
СПНК.436531.018 ПС
Ред. 5.0

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Блок питания БП-12/0,5 (далее - Устройство) предназначен для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока.

1.2 Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц (далее - ОИП) или от аккумуляторной батареи (далее - АКБ) напряжением 12 В и емкостью 2,2 А·ч.

1.3 Устройство имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (КЗ) по выходу.

1.4 Основные характеристики устройства приведены в таблице 1.
Таблица 1

Выходное напряжение, В	
- при питании от ОИП	12,6-14,0
- при питании от встроенного АКБ	10,6-14,0
Пульсация напряжения на выходе (размах), мВ	не более 120
Диапазон напряжений питающей сети, В	176-253
Мощность, потребляемая от сети, В·А	не более 16
Собственный средний ток потребления при работе от АКБ, мА	не более 15
Емкость используемого АКБ, А·ч	2,2
Номинальный ток нагрузки, А	не менее 0,5
Габаритные размеры, мм	209×142×53
Масса с АКБ, кг	не более 1,65
Рабочая температура, °С	-30...+55