



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Оповещатель пожарный световой радиоканальный
Табло-РР-ПРО 220 исп. 2**

Паспорт
АДГЕ.425543.015 ПС
Ред. 1.4

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Настоящий паспорт распространяется на Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-РР-ПРО 220 исп. 2 (далее – Устройство).

1.2 Устройство функционирует в составе Интегрированной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл" и предназначено для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации.

1.3 Устройство предназначено для крепления к потолку на подвесах, а также на плоские поверхности с различными вариантами ориентации знака к данной поверхности.

1.4 Устройство позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

1.5 Типы срабатывания устройства: "Непрерывное", "Меандр 1 с / 1 с", "Меандр 2 с / 2 с", "Вспышки 0,25 с / 0,75 с".

1.6 Устройство допускает введение программируемой задержки срабатывания от 3 с до 60 мин, а также программируемого ограничения длительности работы от 3 с до 60 мин.

1.7 Устройство содержит радиоканальный контроллер (далее – РР), предназначенный для увеличения дальности действия радиоканала ИСБ.

1.8 Устройство питается от внешнего источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, и имеет возможность питаться от встроенного резервного литиевого аккумулятора с номинальным рабочим напряжением 3,7 В и ёмкостью 2,6 А×ч (тип – РКCELL ICR18650). При отключении внешнего источника питания, изделие автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора. Аккумулятор поставляется НЕ установленным в изделие. Для его подключения требуется вставить Аккумулятор верной полярностью в держатели АКБ.

1.9 Устройство допускает возможность выбора при программировании уровня яркости свечения светодиодного модуля.

1.10 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.11 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.12 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.13 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

1.14 Максимальный срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.15 Габаритные размеры устройства, (с точностью не хуже $\pm 5\%$) – 305×213×35 мм.

1.16 Масса устройства, не более – 0,75 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
АДГЕ.425543.015	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-РР-ПРО 220 исп. 2	1 шт.
	<i>Комплект принадлежностей:</i>	
	Комплект для подвеса Табло	1 компл.
	Кронштейн (детали)	1 компл.
	Шуруп-кольцо	2 шт.
	Шуруп с потайной головкой 3,5х20	2 шт.
	Шуруп с выпуклой головкой 3,5х20	2 шт.
	Гермоввод М12	1 шт.
	Вкладыши	1 компл.
	Памятка по применению	1 экз.
АДГЕ.425543.015 ПС	Паспорт	1 экз.
	АКБ 18650	1 шт.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

20.04.2026