Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-V-ПРО исп. Л

Паспорт
АДГЕ.425542.018-Л ПС
Ред. 1.3

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-V-ПРО исп. Л (далее – Устройство) предназначен для трансляции речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций в составе систем оповещения управления эвакуацией на базе системы Стрелец-ПРО-V.

1.2 Устройство функционирует в составе интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл". Устройство может быть включено в режим воспроизведения или трансляции сигналов оповещения вручную или автоматически.

1.3 Устройство поставляются с производства с тремя предустановленными речевыми сообщениями следующего смыслового содержания:

– "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание, используя ближайший выход"

– "Внимание персоналу: сигнал 1000"

– "Проверка функционирования системы оповещения"

Сообщения могут быть заменены пользователем через универсальный программатор с использованием ПО "OrpheyRLib". Объем памяти сообщений – 96с.

1.4 Воспроизведение сообщений происходит синхронно с другими устройствами речевого оповещения в сегменте системы.

1.5 Длительность непрерывного речевого оповещения устройства при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее 1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 ч.

1.6 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.7 Для приема речевых сигналов системы Стрелец-ПРО-V используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 650-758 МГц.

1.8 Основной и резервный источники питания устройства – литиевые батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип – CR123A). Батареи поставляются установленными в устройство. Для их включения устройства требуется удалить изолирующую ленту.

1.9 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.10 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с2;
- температура окружающей среды – от минус 10 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.11 Степень защиты оболочки ИП – IP40.

1.12 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.13 Габаритные размеры устройства – диаметр 180 мм, высота 57 мм.

1.14 Масса устройства – не более 0,5 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
АДГЕ.425542.018-Л	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-V-ПРО исп. Л	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Батареи литиевые (установлены в устройство)	2 шт.
	Шуруп DIN 7981 2.9x13	1 шт.
АДГЕ.425542.018-Л ПС	Паспорт	1 экз.
	Памятка по применению	1 экз.*
* допускается поставка по 1 экз. на партию/групповую упаковку		

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

30.08.2026